

T9 PLUS

設定ガイド



本製品ご活用のため、専用ソフトウェアをインストールしてください。

- ①弊社ダウンロードリンク goo.gl/K5aou9 (もしくは付属CDからインストール)
- ②ファイルを解凍し「Single-handed keyboard Driver.exe」を起動してください。

T9 PLUS

キーバインド一覧

ESCキーと同時に押すことでライティングモードを操作できます。

サイドLEDのオン/オフ



▲ 明るさ増

▼ 明るさ減

◀ 色変化 速く

▶ 色変化 遅く

1 フローティング

2 カメレオン

3 グラデーション

4 ファントム

5 シングルクリック

6 ユーザー定義カラー

T9 PLUS

専用ソフトウェア

光り方を設定する



個人設定を3つまで登録できます。
(登録後は必ず「OK」で確定してください)



M1

M2

M3

Macro editor

Light Floating illumination

Bright

Speed

Direction

Reset to default



OK

Cancel

Apply

ライティングモードの選択

フロート (Floating illumination)	虹色の光が流れます。(右→左、左→右の選択可)
カメレオン (Chameleon illumination)	近似色への変化を繰り返します。
グラデーション (Gradient illumination)	押したキーから放射状に虹色の光が流れます。
ファントム (Phantom illumination)	キーボード端から色が変化していきます。 (右→左、左→右の選択可)
シングルクリック (Single Click illumination)	タッチしたキーのみが指定色に発光後、フェードアウトします。 (RGBモード選択可)
ユーザー定義カラー (User-definition)	各キーが指定色に発光します。(Backgroundで基本色を設定後、Singleで個別色をクリック指定。消しゴムマークで消去。)
フルライト(Full-lighted)	全キーが指定色に発光します。(ESCキー + F1~F6で各キーに色の割り当て可)

Bright・・・明るさ

Direction・・・方向

Speed・・・色の变化速度

Reset to default・・・出荷時設定へ戻す

Macro editor タブから、マクロエディタを起動します。

- ① 「Record」 を押し、記録を開始
- ② 記憶させたいキー動作を入力
※複数キーの同時押しには対応していません。
- ③ 「OK」 ボタンで確定（割り当て方法は次頁）

Macro editor

作成するマクロの名前

Macro setting

各項目をクリックすると直接編集できます。

Macro setting test

Keys	Acti...	Delay(ms)
G	↓	110
G	↑	2150
E	↓	70
E	↑	360
W	↓	140
W	↑	0

Record Delay Cycles 2

OK Cancel

ディレイ時間も記録する

繰り返し回数の指定

OK Cancel Apply

選択した項目を

一番上へ Top

1つ上へ Up

1つ下へ Down

一番下へ Bottom

新規マクロの作成

作成したマクロの削除

+ -

Record 記録を開始

Delete 選択したアクションを削除

Clear 編集中のマクロをクリア

T9 PLUS

専用ソフトウェア

キーの割り当て

キーボード図のキーをクリックすると、個別に動作を設定できます。



M1

M2

M3

Macro editor

Key Setting

Single key

Macro setting

Multimedia

Function key

Please input a single key

OK

Cancel



OK

Cancel

Apply

Single key

シングルアクション (Deleteなど) の割り当て

Macro setting

作成したマクロの割り当て

Multimedia

メディアキーの割り当て

Function key

ショートカット (Copyなど) の割り当て

※環境により割り当てた動作が使用できない場合がございます。
設定後に各動作をお確かめください。